MA-AL, 400 V, 50Hz, IE4

Gabarit Frame size	Putere Power		Valori nominale Rated values						Conectare directa Direct on line			J kgm2	Masa neta Weight kg (B3)
	kW	HP	Turație Speed min -1	Curent Current A (400V)	Randament Efficiency 100%	Randament Efficiency 75%	Randament Efficiency 50%	cosφ	Ip/In Is/Ir	Mp/Mn Ts/Tr	Mm/Mn Tm/Tr		
80	**0.75**	**1**	**2875**	**1.83**	**83.5**	**83.4**	**79.4**	**0.714**	**9**	**6.4**		**0.00086**	**12**
	1.1	1.5			85.2	84.9	82.3						
90	**1.5**	**2**	**2930**	**3.36**	**86.5**	**85.9**	**82.4**	**0.735**	**11**	**6.6**		**0.00157**	**19**
	2.2	**3**	**2900**	**4.54**	**88**			**0.806**	**9.5**	**4.9**		**0.00157**	**19**
100	3	4			89.1								
112	4	5.5			90								
132	5.5	7.5			90.9								
	7.5	10			91.7								
80	0.75	1			85.7	82.4	79.5						
	1.1	1.5			87.2	85.4	81.7						
90	**1.5**	**2**	**1450**	**3.44**	**88.2**	**86.5**	**84.3**	**0.729**	**7.8**	**4**		**0.00654**	**27**
100	**2.2**	**3**	**1455**	**4.63**	**89.5**	**85.8**	**83.4**	**0.726**	**9.9**	**3.4**		**0.01251**	
	3	**4**	**1455**	**6.58**	**90.4**	**88.9**	**87.3**	**0.735**	**10.5**	**5.5**		**0.01309**	
112	**4**	**5.5**	**1470**	**8.57**	**91.1**	**89.3**	**87**	**0.74**	**10.2**	**4.2**		**0.03319**	**55**
132	**5.5**	**7.5**	**1465**	**11.4**	**91.9**	**89.9**	**87.4**	**0.766**	**10.1**	**3.6**		**0.3319**	**55**
	7.5	**10**	**1455**	**15.2**	**92.6**	**90.1**	**88.5**	**0.792**	**8.5**	**3.9**		**0.03499**	